TRUE RMS to DC CONVERTERS

MODEL	TOTAL		ERROR		± 3dB			INPUT	dB	Power Supply				POWER	Model Designator				PRICE
NUMBER	ERROR		VS		BANDWIDTH			LEVEL	OUTPUT	Requirements				DOWN	Temperature				
	@+25C	@Tmax	CREST FACTOR		KHZ				ERROR	+Vcc	+Icc	-Vee	-Iee	MODE	Range				
			% READING					V rms	dB	Volts	mA	Volts	mA	Iq	0	-25	-40	-55	
	±mV ± % READING		3	7	10mV	100mV	1V							uA	70	85	85	125	100's
AD536A	±5 ±.5%	±4.5 ±.45%	0.1	1	90	450	2300	7V	0.6	15	2	15	2	NA	J				$7.55
AD536A	±2 ±.2%	±2.25 ±.2%							0.3						K				$13.15
AD536A	±5 ±.5%	±12.5 ±.5%							0.6									S	$28.35
AD636	±.5 ±1.0%	±4.5 ±.45%	0.2	0.5	100	900	NA	200mV	0.5	3	1	5	1	NA	J				$6.25
AD636	±.2 ±.50%	±4.5 ±.225%							0.2						K				$10.45
AD637	±1.0 ±.5%	±3.0 ±.6%	0.1	1	150	1000	8000	7V	0.5	15	3	15	3	450	J		A		$10.43
AD637	±.5 ±.2%	±2.0 ±.3%							0.3						K		B		$17.93
AD637	±1.0 ±.5%	±6.0 ±.7%																S	$67.00
AD736	±.5 ±.5%	±.7 ±.7%	0.7	2.5	6	37	NA	200mV	NA	5	0.2	5	0.2	NA	J		A		$3.98
AD736	±.3 ±.3%	±.5±.5%													K		B		$7.11
AD737	±.4 ±.5%	±.5 ±.7%	0.7	2.5	6	90	NA	200mV	NA	5	**0.16**	5	**0.2**	**0.04**	J		A		$3.17
AD737	±.2 ±.3%	±.3±.5%													K		B		$7.59